

THE SCIENCE



OF SURVIVAL

COBHAM

ACR ResQLink Notsender



Das ACR ResQLink des Premiumherstellers ACR Electronics misst nur knapp 10 cm und wiegt 130 g. Im Notfall sorgt es aber weltweit dafür, dass eine lebensbedrohende Situation durch eine erfolgreiche Rettung abgewendet werden kann. Nicht nur die Mindestsendezeit wird um viele Stunden übertroffen, auch das optimal integrierte 66 Kanal GPS sorgt für eine äußerst schnelle und genaue Positionsbestimmung. Ein eingebauter LED Blitz sorgt insbesondere bei Nacht für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Das Gerät ist sehr klein und kann problemlos am Gürtel oder in der Tasche mitgeführt werden. Es lässt sich sogar in verschiedene Rettungswesten integrieren. Der Notsender lässt sich gut mit einer Hand bedienen. Es muss nur die Antenne ausgehakt und aufgerichtet werden und die damit freigegebene ON Taste 1 Sekunde gedrückt werden.

Zwei eingebaute Testmöglichkeiten lassen es zu, dass Sie selbst regelmäßig prüfen können, ob Ihr Notsender bereit ist, einwandfrei zu arbeiten.

Technische Daten

Produkt-/Modellnummer	2880/PLB-375
Abmessungen, Gewicht	3,3 x 4,8 x 9,9 cm, 130 g mit Trageschleufe
Batterie, Material	Lithium, kein Gefahrgut, UV-beständiges Polycarbonat
Farbe	ACR treuse (TM) - leuchtgelb
Lagerung	-40 °C bis +70 °C
Einsatz, Aktivierung	Manuell, Antenne aushaken, ON drücken, freie Sicht zum Himmel
Wasserdichtigkeit	5 m = 1 Stunde, 10 m = 10 Minuten
Leistung	min. 5 Watt auf 406 MHz, 50 mW auf 121,5 MHz (homing)
Betrieb	Mindestens 24 h bei - 20 °C, länger bei höheren Temperaturen
Zubehör	(Optional) Neoprentasche (9521), Tauchbehälter (9522)
Zulassungen	COSPAS-SARSAT, FCC, R&TTE
Garantie	5 Jahre
Umwelt	Bleifrei, ROHS compliant
Batteriewechsel	Nach 5 Jahren oder nach Notfalleinsatz